




Philips Hue White
Trådløst dimmesett E27

1 x E27-lyskilde

Inkludert dimmer
varmt hvitt lys (2700 K)



8718696452523




Lys som kan dimmes

med enkel styring

Kom i gang med det trådløse dimmesettet til Philips hue, og bruk jevn trådløs dimming. Styr lyskilden med dimmeren som følger med, eller koble alt til en Philips Hue-bro for å styre fra smartenheten din.

Enkel styring og god komfort

- Installasjonsfri dimming
- Plasser dimmeren hvor som helst
- Bruk den som en fjernkontroll
- Styr opptil ti Philips Hue-lyskilder samtidig
- Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen




PHILIPS

Trådløst dimmesett E27
1 x E27-lyskilde Inkludert dimmer, varmt hvitt lys (2700 K)

Høydepunkter

Installasjonsfri dimming



Opplev garantert jevn dimming med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat passe. Det er hverken nødvendig med ledninger, elektriker eller installasjon.

Plasser dimmeren hvor som helst



Philips Hue-dimmeren fungerer som en normal veggbryter og dimmer. Du kan plassere den hvor du vil ved å bruke skruene eller teipen på veggplaten til bryteren.

Bruk den som en fjernkontroll




Plukk opp fjernkontrollen og bruk den når du vil for din komfort. Styringsenheten til bryteren er magnetisk og kan fjernes fra basisplaten.

Legg til opptil ti Hue-lyskilder



Du kan koble opptil ti Philips Hue-lyskilder til Philips Hue-dimmeren og styre dem samtidig.

Full kontroll med Hue-broen



Koble Philips Hue-lysene til broen for å få tilgang til de endeløse mulighetene som systemet gir.

8718696452523

Spesifikasjoner

Lyskilden

- Sokkel: E27-skrusokkel
- Formfaktor: A60
- Levetid: 25000 time(r)
- Fargetemperatur: 2700 K (varm hvit)
- Effekt: 9 W
- Lysmengde: Hvitt lys av høy kvalitet, Kan bare dimmes via smartenheten, Lysvinkel: 180 grader, >80 CRI
- Effekt i lumen: 800 lm
- Programvare kan oppgraderes: når den er koblet til hue-broen
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Høyde: 110 millimeter
- Bredde: 61 millimeter

Bryteren

- Batterier følger med: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- Levetid: 50 000 klikk
- Maks. lyskilder per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er koblet til hue-broen
- Minste levetid til batteriet: 3 år
- Minimal rekkevidde innendørs: 12 m
- Programvareoppgraderbar: når den er koblet til hue-broen
- Dybde på bryteren: 11 millimeter
- Høyde på bryteren: 92 millimeter
- Bredde på bryteren: 35 millimeter
- Vekt på bryteren: 37 g
- Dybde på veggplaten: 14 millimeter
- Høyde på veggplaten: 115 millimeter
- Bredde på veggplaten: 70 millimeter
- Vekt inkludert veggplaten: 67 g
- ZigBee Light Link: protokoll IEEE 802.15.4

Hva som er i esken

- hue-dimmeren: 1
- Hvite hue-lyspærer: 1

Miljøet

- Fuktighet ved drift: 5 % <H <95 % (ikke-kondenserende)
- Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti

- 2 år



Utgivelsesdato
2017-12-24

Versjon: 7.0.1

12 NC: 9290 011 37007
EAN: 87 18696 45252 3

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com